

NLS-8PR-CAN

Основное назначение

Модуль мощного релейного вывода

Доступность для заказа: **В наличии**

Срок отгрузки: от 3 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: 19 980 Р
с учетом НДС



**Минпромторг
России**

Оборудование включено в Реестры промышленной и радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Российской Федерации в соответствии с ПП № 719 и ПП №878.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для вывода сигналов от реле
Подключение:	8 реле 5 А =30 В или 5 А ~250 В на один контакт реле. 6 реле с нормально разомкнутыми контактами и 2 - с переключающими
Гальваническая изоляция:	групповая 3 кВ (реле)
Защита:	превышению напряжения питания, неправильного подключения полярности источника питания и др.
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Интерфейс подключения:	интерфейс CAN
Протоколы:	CANopen
Питание:	от 10 до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 0,3 / 1,7 Вт (с выключенными / включенными реле)
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса CAN и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку

Код ОКПД2:	26.51.43.117
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	не более 150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

В комплект поставки входит шинный разъем для интерфейса CAN и питания. ▢



[Руководство по эксплуатации](#) (1,25 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.